



Regulador Electrónico de Voltaje

MODELOS: SBAVR900 / SBAVR1350 / SBAVR2200

Protección que da Confianza.

Los equipos Smartbitt cuentan con características que hacen un regulador completo y justo para todas sus necesidades.

Todos sus contactos cuentan con supresión y regulación, esto es una ventaja ya que todo lo que conectes estará protegido de altos y bajos voltajes, ruido eléctrico (EMI/EFI) además de disminuir los picos de corriente. Ideal para diferentes aplicaciones y de un tamaño que puedes adaptar fácilmente a tu espacio de trabajo.



Principales aplicaciones:

- Consolas de videojuegos
- Módem de internet
- LED's, TV's y Blu-Ray
- Portátiles, Mac y PC
- 8 Contactos regulados

Características

8 Contactos con regulación y supresión de picos

Supresor de ruido en línea eléctrica

Protección telefónica que disminuye picos de corriente

Breaker electrónico

Alimentación de entrada: 120 Vca

Rango de voltaje de entrada: 95-150 Vca

Rango voltaje de salida: 120 Vca +-10%





Especificaciones Técnicas

MODELOS: *SBAVR900 / SBAVR1350 / SBAVR2200*

MODELO	SBAVR900	SBAVR1350	SBAVR2200
Capacidad	900VA / 450W	1350VA / 675W	2200VA / 1100W
Alimentación de Entrada			
Voltaje	120 Vca	120 Vca	120 Vca
Rango de Voltaje	95 - 150 Vca	95 - 150 Vca	95 - 150 Vca
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Voltaje de Salida			
Regulación de Voltaje	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%
Contactos de Salida	8	8	8
Indicadores			
LED Encendido	Ilumina en Verde	Ilumina en Verde	Ilumina en Verde
LED Regulación (AVR)	Ilumina en amarillo	Ilumina en amarillo	Ilumina en amarillo
Peso y Medidas			
Dimensiones	248 x 90 x 87.5 mm	248 x 90 x 87.5 mm	248 x 90 x 87.5 mm
Peso neto (Kg)	1.6	1.6	1.6
Rangos de Operación			
Humedad	0- 90 % RH @ 0 - 40°C*	0- 90 % RH @ 0 - 40°C*	0- 90 % RH @ 0 - 40°C*
Nivel de Ruido	Menor que 40dB	Menor que 40dB	Menor que 40dB

Para mayor información comunícate con un asesor de ventas o con nuestro departamento de Marketing, o bien, visita nuestro sitio en internet:

